TABLICA TP1/2 Ps=14,5kW Ib = 22,2A

400/230V, 50Hz, L1, L2, L3, N



NR OBW.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
MOC (kW)	1,47	0,79	1,06	0,79	1,06	1,59	1,67			2,29		0,6	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50		1.50	1.50	
RODZAJ ODBIORU	Oświetlenie pom. nr 10 – 12	Oświetlenie pom. nr 13	Oświetlenie pom. nr 14	Oświetlenie pom. nr 15	Oświetlenie pom. nr 16–19	Oświetlenie pom. nr 20–26	Oświetlenie pom. nr 27,28	Rezerwa	Sterowanie oświetlenia w portierni –TZO	Oświetlenie komunikacji nr 29 + awaryjne	Sterowanie oświetlenia w portierni –TZO	Oświetlenie klatki sch.K3 + awaryjne	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 11	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 10	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 12	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 12 – kuchenka el.	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 13	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 14	Gniazda wtykowe 230V pom.nr 15	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 16	Gniazdo wtykowe 230V pom. nr 16–kuchenka el.	Gniazdo wtykowe 230V pom. nr 17,18	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 29	Rezerwa	Gniazdo wtykowe 230V pom. nr 21	Gniazdo wtykowe 230V pom. nr 23,25	Gniazdo wtykowe 230V pom. nr 24	Gniazdo wtykowe 230V pom. nr 26	Gniazdo wtykowe 230V pom. nr 27,28	Rezerwa	Gniazda wtykowe 230V pom. nr 20	Gniazdo wtykowe 400V pom. nr 20	Rezerwa

UWAGI:

1. Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie za pośrednictwem wyłączników nadmiarowo–prądowych typu S300. Dodatkowo na tablicy instalować wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o $\Delta I=0.03A$.
2. Aparaturę montować w obudowy wnękowe, zwykłe produkcji "LEGRAND".

Inwestor:
URZĄD GMINY
W KOŁBASKOWIE
72–001 KOŁBASKOWO

Nazwa inwestycji:
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W PRZECŁAWIU

GIMNAZJUM

Adres:
PRZECŁAW
gm. Kołbaskowo

Generalny Projektant:
Biuro Projektów
i Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Ewa Sikorska
PRACOWNIA PROJEKTOWA W SZCZECINIE
70–580 SZCZECIN, Grodzka 20,
tel./fax (091) 485 33 36

Projekt Branżowy:

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: mgr inż. TERESA WIECZOREK
upr.nr 236/Sz/82

Opracował:

Sprawdził: mgr inż. JOLANTA WYSZOMIRSKA
upr.nr 205/Sz/84

Obiekt:
GIMNAZJUM

Tytuł rysunku:
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
TABLICY TP1/2

Data opracowania:	Skala rysunku:	Nr rysunku:
Wrzesień 2004r		4.9

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelka inna forma wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich